

Équipe de transmission (lumière)

Chef de poste	Il veille à ce que chacun sache ce qu'il a à faire. Il est prêt à remplacer les défaillants. Il calcule les azimuts de visée. Il dicte au secrétaire les messages à transmettre.
Batteur	Il marque la cadence d'émission. $T_i=2$; $t_a = 6$; entre t_i et $t_a = 2$; entre lettres = 6 ; chaque mot est confirmé soit par T = compris, continuez ou IMI = mot pas compris, répétez-le.
Lecteur	Il reçoit les signaux et les dicte au secrétaire.
Secrétaire	Il écrit lisiblement ce que lui dicte le lecteur. Il traduit le message. Il maîtrise la procédure de transmission et connaît les codes spéciaux du morse. Il dit au signaleur ce qu'il doit envoyer.
Signaleur	Il émet les signaux de morse qu'il maîtrise.

Procédure de transmission

Émetteur A

AAAAAAAAAA etc. (ou un autre signe [I I I... ou VVV] que l'on répète jusqu'à l'obtention d'une réponse)

Récepteur B

AAAAAAAAAA (ou un autre signe que l'on répète jusqu'à ce que l'émetteur réagit)

Émetteur A

B DE A QRK 4 K (B de la part de B, qualité des signaux bien, répondez)

Récepteur B

A DE B QRK 5 K (A de la part de B, qualité des signaux excellent, répondez)

Émetteur A

B DE A MSG 10 K (B de la part de A, message de 10 mots, répondez)

Récepteur B

A DE B MSG 10 K (A de la part de B, message de 10 mots, répondez)

Émetteur A

Émission mot par mot

Récepteur B

Après chaque mot : T (mot compris, continuez) ou IMI (mot non compris, répétez le mot)

Émetteur A

B DE A AR K (B de la part de A, fin de message, répondez)

Récepteur B

A DE B R (A de la part de B, tout reçu, répondez) ou

A DE B RPT K (A de la part de B, répétez le message, répondez)

Émetteur A

B DE A VA BK (B de la part de A, transmission terminée, transmettez votre message)

Récepteur B

A DE B VA (A de la part de B, transmission terminée) ou

A DE B MSG 15 K (A de la part de B, message de 15 mots, répondez)